

## **INFORMATIONS IMPORTANTES :**

### **Attention :**

- La banque Deepmind-3109 installe les sons sur les emplacements 65 à 128 de la banque F. Veillez à sauvegarder vos sons présents sur ces emplacements avant tout import de la banque.
- Pour installer les sons, envoyez le sysex fourni au DEEPMIND avec un logiciel qui permet de lire des sysex comme MIDI-OX ou C6 sysex manager.

### **MANUEL :**

La banque Deepmind-3109 est axée sur des sons analogiques qui exploitent le caractère du filtre du synthétiseur DEEPMIND inspiré du circuit IR3109 qui équipait dans les années 80 les séries de synthétiseurs JP, JX, Juno et MKS.

La valeur des paramètres OSC DRIFT et PARAMETRE DRIFT règle l'état du synthétiseur, de parfaitement calibré à défectueux.

Sur certains présets, le mode UNISSON est activé.

En mode UNISSON-2, la polyphonie n'est alors plus que de 6 voix au lieu de 12.

(Attention : sur un DEEPMIND 6 elle ne sera plus que de 3 notes )

En mode UNISSON-3, la polyphonie n'est alors plus que de 4 voix au lieu de 12.

Pour modifier le tuning du deuxième oscillateur quand le mode UNISSON-2 est activé, allez dans la matrice de modulation et réglez la hauteur par demi-ton grâce à la ligne de modulation Unisson voice vers pitch et le detune entre les deux oscillateurs grâce au fader unisson detune ou la ligne de modulation Unisson voice vers fine pitch.

Enjoy !